



MONTAGE CÂBLE DEUX BOUCLES COSSÉES MANCHONNÉES

DESCRIPTION

Le montage du câble en acier est équipé de deux boucles cossées manchonnées. Les cosses en acier protègent la boucle du câble. Pour la conformité à la norme EN 13414, les manchons sont sertis à l'aide d'une presse hydraulique certifiée. Les montages peuvent être certifiés en unitaire ou en série. Le diamètre des axes peut varier en fonction des cosse-cœurs utilisées.

INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible
- Montage possible sur nature et diamètre de câble différents



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS



REMISE EN
CONFORMITÉ



CAP LEVAGE

DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	DIAMÈTRE	COMPOSITION	MONTAGE	LONGUEUR	CMU
REF CÂBLE	CAB	6	AM719	BCM-BCM	-	0.45 T
	CAB	8	AM719	BCM-BCM	-	0.7 T
	CAB	10	AM719	BCM-BCM	-	1.05 T
	CAB	12	AM719	BCM-BCM	-	1.55 T
	CAB	14	AM636	BCM-BCM	-	2.12 T
	CAB	16	AM636	BCM-BCM	-	2.7 T
	CAB	18	AM636	BCM-BCM	-	3.4 T
	CAB	20	AM636	BCM-BCM	-	4.35 T
	CAB	22	AM636	BCM-BCM	-	5.2 T
	CAB	24	AM636	BCM-BCM	-	6.3 T
	CAB	26	AM636	BCM-BCM	-	7.2 T

LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE
------------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	------------